

**Impregneerinstallaties**

# **Impregneerinstallaties IP I**



**Productomschrijving**

- Impregneerinstallatie voor het overgieten van elektromotoren en transformatoren.

**Verkrijgbare afmetingen**

Type		IP 800 / I	IP 1.000 / I	IP 1.200 / I	IP 1500 / I
Ø Schaal	(mm)	800	1000	1200	1500
Inhoud tank	(l)	90	100	120	150
Minimum inhoud schaal	(l)	30	30	30	30
Totale hoogte	(mm)	700	700	700	800
Gewicht	(kg)	100	110	130	170
Aansluiting	(V / Hz)	220 / 380 / 50			

**Proces**

- De impregneerlak zal d.m.v. een pomp uit het reservoir gezogen worden en met behulp van een slang kan men de motoren / transformatoren overgieten.

**Details**

- Installatie kan ook worden toegepast als reinigingssysteem.

Datum opmaak : 22-04-04

Blad 1/1  
Bladzijde 100.10.01